

三. 产品选型



危险

任何型号的CDBR制动单元，千万不能使用低于最小允许电阻值的制动电阻器。制动单元不能承受由降低电阻引起的过流。



注意

当选择CDBR制动单元相连的制动电阻时，请选用标准电阻配置。

产品选型表

400V SERIES

VDC=690V

ED=10%

变频器 功率	制动单元		制动电阻		制动 转矩(%)
	规 格	数 量	规 格	数 量	
0.4KW	CDBR-4015C	1	70W/750 Ω	1	130
0.75KW	CDBR-4015C	1	70W/750 Ω	1	130
1.5KW	CDBR-4015C	1	260W/400 Ω	1	125
2.2KW	CDBR-4015C	1	260W/250 Ω	1	135
3.7KW	CDBR-4015C	1	390W/150 Ω	1	135
5.5KW	CDBR-4015C	1	520W/100 Ω	1	135
7.5KW	CDBR-4015C	1	780W/75 Ω	1	130
11KW	CDBR-4015C	1	1040W/50 Ω	1	135
15KW	CDBR-4015C	1	1560W/40 Ω	1	125
18.5KW	CDBR-4030C	1	4800W/32 Ω	1	125
22KW	CDBR-4030C	1	4800W/27.2 Ω	1	125
30KW	CDBR-4030C	1	6000W/20 Ω	1	125
37KW	CDBR-4045C	1	10KW/16 Ω	1	125
45KW	CDBR-4045C	1	10KW/13.6 Ω	1	125
55KW	CDBR-4075C	1	12KW/10 Ω	1	135
75KW	CDBR-4075C	1	20KW/10 Ω	1	100
110KW	CDBR-4110C	1	30KW/6.8 Ω	1	100
160KW	CDBR-4160C	1	40KW/5 Ω	1	100
220KW	CDBR-4220C	1	60KW/3.2 Ω	1	105
300KW	CDBR-4300C	1	80KW/2.5 Ω	1	100
600KW	CDBR-4300C	2	80KW/2.5 Ω	2	100